

Getting started

- 1 ホストPCへのActive Syncのインストールが完了するまで、i.roc x20をホストPCに接続しないで下さい。



- 2 i.roc x20の充電
バッテリーが完全に充電されるまで、i.roc x20をホストPCに接続しないで下さい。i.roc x20を充電する際は、以下のオプションをご利用下さい。

2.1ドッキングステーション(専用アダプタ付)の使い方



2.2ダイレクトチャージの使い方



2.3 USBコネクションセットの使い方



注) バッテリーが完全に充電されるまで、最高8時間かかる事があります。 (*)

3 電源投入
電源ボタンを押して、機器の電源を入れて下さい。



4 デバイスのセットアップ
Windows Mobileの画面が表示されたら、画面の任意の場所をタップし、セットアップが完了するまで、画面上の指示に従って下さい。

5 コンピュータに付属のCDを入れて下さい。
CDドライブに付属のCDを入れて下さい。
“スタートページ”をクリックして下さい。
画面の指示に従って下さい。
セットアップウィザードは、以下のプログラムをインストールします。
-Active Sync 4.0以上
-Microsoft Outlook (必要の場合)
-その他のオプションのソフトウェアアプリケーション

6 セットアップウィザードによりコンピュータにインストールする際は、i.roc x20をコンピュータにつなげて下さい。
USB 接続ケーブルを、コンピュータの空いているUSBポートにつなげるか、i.roc x20 をドッキングステーションにつなげるか、USBケーブルをUSBコネクションセットにつなげて下さい。



7 パートナーシップの確立
i.roc x20とコンピュータの接続を確立するために、アクティブシンクの指示に従うか、ゲストパートナーシップを選択して下さい。

HP のオリジナルドキュメントの使用に関して

ecom instruments 社のi.roc x20は「iPAQ hx2000 family」をベースにしています。そのため、関連するHP社の文書やソフトウェアのアップデートを更に参照して下さい。また、ハードウェアに関する全ての修正は、HP社の文書に記述されています。標準ソフトウェアの取り扱いは、HP社のPDAと同様です。

役立つヒント

リセットに関して

i.roc x20のOSにより様々なリセットを実行できます。
リセットをする際は、外部電源への接続及び充電をしないで下さい。

Windows Mobile 2003 SE

ソフトリセットに関して

ソフトリセットを実行すると、実行中のすべてのアプリケーションが停止しますが、プログラムや保存されたデータは消去されません。
ソフトリセットを実行すると保存されていないデータはすべて消去されるため、保存されていないデータをすべて保存してから、ソフトリセットを行って下さい。
—ソフトリセットするには、キーパッド上のリセットボタンを両方押して下さい。
—Pocket PCを再起動させ、today画面を表示させて下さい。

ハードリセットに関して

ユーザーがインストールした設定、取り込んだデータやアプリケーションをRAM上から全て消去したい時のみ、ハードリセットを行って下さい。
バッテリーが完全に放電した後も、ハードリセット後と同じ様に起動します。
全てのi.roc x20は、「オートインストール・ツール」(あらかじめ設定されたプログラムと設定情報を、自動的に再ロードします)が備えられています。
—ハードリセットを実施する際は、F1とF4ボタンを押したままにして下さい。
—F1とF4ボタンを押さえたまま、リセットボタンを約2秒間押して下さい。
—画面が消え始めたらF1とF4ボタンを最初に離し、それからリセットボタンを離して下さい。
—Pocket PCがリセットされ、電源が投入されます。
注) F1とF4、リセットボタンを同時に2秒以上押すと、バッテリーが電力の供給をやめます。機器を再起動する際は、機器をACアダプタにつなぐか、再びリセットボタンを押して下さい。

Windows Mobile 5

ソフトリセットに関して

ソフトリセットを実行すると、実行中のすべてのアプリケーションが停止しますが、プログラムや保存されたデータは消去されません。ソフトリセットを実行すると保存されていないデータはすべて消去されるため、保存されていないデータをすべて保存してから、ソフトリセットを行って下さい。
—ソフトリセットするには、キーパッド上のリセットボタンを両方押して下さい。
—Pocket PCを再起動させ、today画面を表示させて下さい。

ハードリセットに関して

ハードリセットを実行すると、ソフトリセットと同様に、実行中のすべてのアプリケーションが停止しますが、プログラムや保存されたデータは消去されません。但し、すべてのハードウェアの設定は消去されます。
—ハードリセットを実施する際は、F1とF4ボタンを押したままにして下さい。
—F1とF4ボタンを押さえたまま、リセットボタンを約2秒間押して下さい。
—画面が消え始めたらF1とF4ボタンを最初に離し、それからリセットボタンを離して下さい。
—Pocket PCがリセットされ、電源が投入されます。
注) F1とF4、リセットボタンを同時に2秒以上押すと、バッテリーが電力の供給をやめます。機器を再起動する際は、機器をACアダプタにつなぐか、再びリセットボタンを押して下さい。

システムの概要



前面、底面の各部

- 1 フラットトップパネル、バーコードリーダー、RFID用モジュール接続用のオプションロングパネル
- 2 アクティブBluetooth/無線LANランプ
消灯=無線LANまたはBluetoothの両方がオフ
青色に点滅=無線LANまたはBluetooth、あるいはその両方がオン
- 3 充電/アラームランプ
消灯=外部電源に接続されており、通知するイベントもありません。
オレンジ色に点滅=充電中
緑色に点滅=通知イベントが発生
黄色に点灯=充電完了
- 4 タッチパネルスクリーン
- 5 電源ボタン
- 6 F4ボタン (HPでの機能:iTask button)
- 7 F3ボタン (HPでの機能:Messaging button)
2秒間押しすと、iPAQの無線通信が開始します。
- 8 USBコネクタ型充電用プラグ (5pin)
(充電時のみ利用可能)
- 9 スピーカー、マイクロホンの入力/出力
- 10 F2ボタン (HPでの機能:Contacts button)
2秒以上押しすと、HPプロテクトツールが開始します。
- 11 F1ボタン (HPでの機能:Calendar button)
2秒間押しすと、ランドスケープ、ポートレイトモードが切り替わります。
- 12 5WAYナビゲーションボタン (ジョイスティックを扱うように、リストをスクロールして、押しして選択します)
- 13 F5ボタン (HPでの機能:Record button)
バーコード、RFIDオプションモジュールを起動させる際
使用します。
- 14 リセットボタン (ソフトリセット時、両ボタンを同時に押しします)



背面及びハウジング内*

- 15 シリアルインターフェース
(オプションモジュールとの接続用)*
- 16 Secure Digital (SD) カード拡張スロット*
- 17 Type II Compact Flash (CF) スロット*
- 18 ステレオヘッドホン、ヘッドセットジャック (3.5mm)*
- 19 IrDAインターフェースポート
- 20 下部ソケット (ハンドストラップ、ハンドグリップ用)
- 21 スタイラス用ソケット*
- 22 背面ラベル (シリアルナンバー、機器名記載)
- 23 外部ソケット (外部トリガー、F5ボタンの補足)
- 24 上部ソケット (ハンドストラップ、ハンドグリップ用)*
- 25 バッテリスロット*



i.roc 420
バーコードモジュール、ハンドグリップ、ドッキングステーション付

*i.roc x20 シリーズが、前述の機能を全て提供する訳ではございませんし、エンドユーザーが全てを利用できる訳ではございません。

i.roc x20を更に知るには

対象	参照先
i.roc x20の使用	—HP iPAQ hx2000 Pocket PCファミリー ユーザーガイド(付属CD内) —HP iPAQ hx2000に付属: http://www.hp.com/country/de —i.roc x20に付属: http://www.ecom-ex.com
Bluetooth、無線LANの使用に関して	—HP iPAQ hx2000 Pocket PCファミリー ユーザーガイド(HP付属CD内)
i.roc x20 にインストールできる追加プログラム	—HPの付属CD —i.roc x20に付属: http://www.ecom-ex.com —「ecom edit」の利用 —『オートインストールのユーザーガイド』
『安全に対する予防措置』 及び『安全指針』	『安全指針』(i.roc x20に付属) http://www.ecom-ex.com
保証に関するご説明	『安全指針』(i.roc x20に付属) http://www.ecom-ex.com
CE Conformity	『CE conformity』(i.roc x20に付属) http://www.ecom-ex.com
i.roc x20のアクセサリに関して	i.roc x20に付属 http://www.ecom-ex.com
サポート	E-mail: info@ecom-ex.com 電話:+49(0)62 94 / 42 24 - 0
Technical data	On the i.roc x20 product side on http://www.ecom-ex.com

WEEE-Reg.-No. DE 934 99306

3500 AL02 A01 01/09 記載の内容はお断りなく変更されることがあります。

ecom instruments GmbH · Industriestr. 2 · 97959 Assamstadt · Germany

Tel.: + 49 (0) 62 94 / 42 24 0 · Fax: + 49 (0) 62 94 / 42 24 90 · E-Mail: sales@ecom-ex.com

www.ecom-ex.com