



設定	14-2
電話	14-2
オーナー情報	14-3
音と通知	14-3
Today	14-4
アラーム	14-4
USB to PC	14-5
プログラムのインストールと削除	14-5
パワーマネージメント	14-6
地域	14-6
バージョン情報	14-7
エラー報告	14-7
カスタマーフィードバック	14-7
画面	14-8
ボタン	14-8
管理プログラム	14-8
本機をリセット（再起動）する	14-9
タスクマネージャー	14-9
プログラムを切り替える	14-9
プログラムを終了する	14-9
メモリ	14-10
本機のメモリ空き容量を確認する	14-10
外部メディアのメモリ空き容量を確認する	14-10
メモリの空き容量を増やす	14-10

電話

ネットワークやセキュリティ、オプションサービスの設定をします。

電話

着信パターンや着信音、電話画面(2-4ページ)のボタンをタップしたときの操作音を設定します。

- 1 「スタート」→「設定」→「個人」→「電話」→「電話」タブ
- 2 サウンドに関する設定をする
 - 「着信パターン」、「着信音」、「キーボード」を設定します。
 -  をタップして選択中の着信音を確認できます。 をタップすると再生を中止します。
- 3 「OK」をタップする

セキュリティ

PINコードの設定や、PINコード／PIN2コードの変更をします(13-3ページ)。

サービス

オプションサービスの設定をします(2-11ページ)。

サービスセンター番号を確認する

SMSメッセージサービスセンターと留守番電話サービスセンターの番号を確認できます。

- 1 「スタート」→「設定」→「個人」→「電話」→「サービス」タブ
- 2 「留守番電話とSMSメッセージ」→「設定の取得」
- 3 確認が終わったら「OK」をタップする

- ソフトバンクから番号変更のお知らせがない場合は、SMSメッセージサービスセンター番号／留守番電話サービスセンター番号を変更しないでください。サービスをご利用になれなくなります。
- 間違えて番号を変更してしまった場合は、以下の設定に戻してください。
 - ・SMSメッセージサービスセンター：
+819066519300
 - ・留守番電話サービスセンター：1416

発信先固定を設定する

USIMカードに登録した相手にだけ電話をかけたりSMSを送信したりできるように設定します。

- 1 「スタート」→「設定」→「個人」→「電話」→「サービス」タブ
- 2 「発信先固定」→「設定の取得」
- 3 必要な項目を設定する

ネットワーク

海外で本機を使用するとき接続する通信事業者を設定します(2-9ページ)。

モード

海外で本機を使用するとき接続するネットワークの種類を設定します(2-9ページ)。

発信規制暗証番号

発信規制用暗証番号を変更します(2-14ページ)。

オーナー情報

お客様ご自身の情報を入力することができます。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「個人」⇒
「オーナー情報」

2 必要な項目に情報を入力する

「オーナー情報」 タブ	電話番号を確認し、 名前、勤務先、住所、 電子メールアドレスを 入力します。
「メモ」タブ	メモを入力します。

3 「OK」をタップする

音と通知

効果音を設定する

アラーム通知や本機を操作するときの効果音の有効／無効を設定します。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「音と通知」⇒
「サウンド」タブ

2 アラーム通知や効果音を設定し、
「OK」をタップする

通知を音で知らせる

電話の着信やメール受信などの各種イベント発生時の通知音とバイブレーターを設定します。イベントによっては、音とバイブレーターのほかにメッセージの表示やお知らせLEDの点滅を設定できます。

- 音量の調節のしかたについては、「着信音量やスピーカー音量を調節する」(2-3ページ)を参照してください。
- 対象イベントは以下のとおりです。
電話：着信通知、電話：不在着信通知、電話：留守番電話、ActiveSync：同期開始、ActiveSync：同期終了、ビーム：自動受信、接続の確立、接続の終了、ワイヤレスネットワークの検出、S!メール/SMS新着通知、配信確認レポート通知、メール：新着電子メールメッセージ、アラーム、IM：シエイク*、IM：新しいインスタントメッセージ*
※Messenger初回起動後に追加されるイベントです。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「音と通知」⇒
「通知」タブ

2 「イベント」欄で設定したいイベント
を選択する

3 必要な項目を設定し、「OK」をタップ
する

- をタップして選択中の通知音を確認
できます。 をタップすると再生を中
止します。

Today

画面デザインを変更する

ホーム画面やスタートメニューなどの背景イメージや、カーソルなどの配色を、テーマごとに変更できます。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「Today」⇒「デザイン」タブ

2 「デバイスのテーマを選択」の一覧からテーマを選択する

- 背景イメージをテーマ以外の画像にしたいときは、「この画像を背景に使用する」にチェックを付けてから「参照」をタップして、画像ファイルを指定します。

3 「OK」をタップする

ホーム画面に表示する項目を設定する

1 「スタート」⇒「設定」⇒「Today」⇒「アイテム」タブ

2 ホーム画面に表示したい項目にチェックを付ける

- 「Windows標準」以外の項目にチェックを付けると、「Windows標準」のチェックが外れます。
- 「Windows標準」にチェックを付けると、それ以外の項目のチェックが外れます。

■項目を並べ替える場合

「日付」以外の項目を選択し、「上へ移動」／「下へ移動」をタップします。

3 「OK」をタップする


- 「Windows標準」のチェックを外すと、ホーム画面がWindows Mobile®のクラシック表示になります。

アラーム

曜日ごとに時刻を指定してアラームを鳴らすことができます。

- 「アラームを消す」をタップするとアラームが止まります。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「時計とアラーム」⇒「アラーム」タブ
アラーム画面が表示されます。



- ① アラーム名称の入力
- ② アラームの有効／無効の設定
- ③ アラームを鳴らす曜日の選択
- ④ アラーム音などの設定
- ⑤ アラームを鳴らす時刻の設定
(アナログ時計の針をなぞっても時刻を設定できます。)

2 アラーム時刻などを設定し、「OK」をタップする

USB to PC

付属のPC接続用USBケーブルを使って本機をパソコンに接続するときのUSB接続モードを設定します。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「接続」⇒
「USB to PC」

2 「Active Syncモード」または「マストレージモード」をタップする

Active Sync モード	本機とパソコンとの間で同期を行うときに設定します。
マストレージ モード	パソコンから本機に取り付けたメモリカードのデータにアクセスするときを設定します。

3 「OK」⇒「はい」

- マストレージモードでパソコンとUSB接続しているときは、本機からメモリカードのデータにアクセスできません。

プログラムのインストールと削除

プログラムをインストールする

パソコンでインターネットに接続してダウンロードしたプログラムを、ActiveSyncを使って本機にインストールすることができます。また、Windows Marketplace® for Mobile (15-5ページ) などからもプログラムをインストールできます。

詳しいインストール方法については、各プログラム提供者の説明に従ってください。

- プログラムのインストールは、安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの破壊などが起きる可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったプログラムなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がインストールを行ったプログラムなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- プログラムによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。

プログラムを削除する

1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒
「プログラムの削除」

削除可能なプログラムの一覧が表示されます。

2 削除したいプログラムを選択する

3 「削除」⇒「はい」

パワーマネージメント

電池パックの充電残量を確認したり、電池を節約する設定をしたりできます。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「パワーマネージメント」

2 必要な項目を確認／設定する

「バッテリー」タブ	電池パックの状態を確認できます。
「詳細設定」タブ	バッテリー使用時または外部電源使用時に、スリープモードになるまでの時間を選択します。
「Wi-Fi」タブ	ワイヤレスLAN機能に関する設定をします（9-5ページ）。

3 「OK」をタップする

- 「スタート」⇒「設定」⇒「省電力設定」をタップして設定することもできます。「フルパワー」、「ロングライフ」の設定は変更できません。
- 「パワーマネージメント」で設定した内容は、「省電力設定」の「カスタマイズ2」に反映されます。

バックライトを設定する

バックライトの明るさやバックライトを消すまでの時間などを設定します。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「バックライト」⇒「バッテリー」タブ

2 「バックライトを消すまでのアイドル時間」にチェックを付け、時間を選択する

3 「外部電源」タブをタップする

4 「バックライトを消すまでのアイドル時間」にチェックを付け、時間を選択する

5 「明るさ」タブをタップする

6 スライダーを左右になぞって明るさを調整する

7 「OK」をタップする

- 「バックライト」で設定した内容は、「省電力設定」の「カスタマイズ2」に反映されます。

地域

地域設定を変更すると、本機で表示する数値、通貨、時刻、日付が、選択した地域の表示に変更されます。

1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「地域」

2 「地域」タブで、リストの中から地域を選択する

自動的にほかのタブの設定も変更されません。詳細設定を行う場合は、該当タブをタップして変更してください。

3 「OK」⇒「ok」

- 地域設定を変更しても、本機のオペレーティングシステムの言語は変更されません。
- 設定を変更すると、再起動を促すメッセージが表示されますので、電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。

バージョン情報

本機のオペレーティングシステムのバージョンやソフトウェアのバージョン、デバイス名、ワイヤレスLAN用のMACアドレスなどを確認できます。

- 1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「バージョン情報」
- 2 必要な項目を確認／入力する

「バージョン」タブ	オペレーティングシステム (Windows Mobile® 6.5 Professional) のバージョンなどを確認できます。
「デバイスID」タブ	パソコンとの同期やBluetooth®通信で使用されるデバイス名を変更したり説明を入力することができます。
「著作権」タブ	この製品の著作権について確認できます。
「バージョン情報」タブ	ソフトウェアのバージョンや製造者、IMEI (携帯端末に与えられる個別のシリアルナンバー)、ワイヤレスLANへの接続に必要なMACアドレスなどを確認できます。

- 3 「OK」をタップする

エラー報告

エラー報告を有効にすると、プログラムエラーが発生したとき、マイクロソフト社のテクニカルサポートセンターに匿名でエラー情報を送信することができます。

- 1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「エラー報告」
- 2 「エラー報告を有効にする (推奨)」または「エラー報告を無効にする」をタップする
- 3 「OK」をタップする

カスタマーフィードバック

ソフトウェアの改善に役立てるため、マイクロソフト社にソフトウェア使用状況に関する匿名情報を提供するかどうかを設定します。

- 1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「カスタマーフィードバック」
- 2 「フィードバックを送信する (推奨)」または「フィードバックを送信しない」をタップする
- 3 「OK」をタップする

画面

1 「スタート」→「設定」→「システム」→「画面」

2 必要な項目を設定する

「全般」タブ	<ul style="list-style-type: none"> 画面の向きを縦／横（右きき）／横（左きき）から選択します。 スタイラスペンでタップした位置が画面の位置とずれているときは、「画面の補正」をタップし、画面設定画面に戻るまで＋マークのタップを繰り返します。
「文字サイズ」タブ	スライダーを左右になぞって、文字の大きさを調整します。

3 「OK」をタップする

ボタン

本機に市販のテンキーやキーボードを接続した際、ボタン（キー）を押したときの動作を設定できます。

- 市販されているすべてのテンキーやキーボードの動作を保証するものではありません。

1 「スタート」→「設定」→「個人」→「ボタン」

2 「移動開始までの待ち時間」／「移動速度」のスライダーを左右になぞって、待ち時間／速度を調整する

3 「OK」をタップする

管理プログラム

社内システム管理者によってインストールされたプログラムの履歴を確認できます。

1 「スタート」→「設定」→「システム」→「管理プログラム」

2 確認したい項目を選択し、「詳細」をタップする

3 確認が終わったら「完了」をタップする

本機をリセット(再起動)する

データが正常に表示されなかったり、タップやキー操作が正しく働かない場合は、リセットを試してみてください。リセットを行うと編集集中のデータは失われますが、保存したデータは失われません。

1 電源OFFボタンを押したままにする

電源OFF確認画面が表示されても、そのまま押し続けます。本機の電源が切れて少したつと、本機が1回振動し、お知らせLEDが緑色に点灯します。お知らせLEDの点灯を確認したら、電源OFFボタンから指を離してください。本機が再起動します。

- 外部接続端子キャップを開けて電池カバーを取り外し(1-8ページ)、スタイラスペンでRESETボタンを押してリセットすることもできます。
- 電子メール受信後、数分以内に本機をリセットすると、受信したメールが本機に保存されないことがあります。その場合は、再度メールを受信してください(5-16ページ)。
- プログラムのインストールや設定変更の直後に本機をリセットすると、プログラムがインストールされないことや設定変更されないことがあります。その場合は、再度プログラムのインストールや設定変更を行ってください。

タスクマネージャー

タスクマネージャーを起動して、実行中のプログラムを確認したり、切り替えたり、終了させることができます。

起動したプログラムは、終了させるまで起動したままになっています。実行中のプログラムが多くなるとメモリ不足になり、本機の動作が遅くなります。使っていないプログラムは、タスクマネージャーを使って終了させてください。

プログラムを切り替える

1 「スタート」⇒「タスクマネージャー」

実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2 切り替えたいプログラムをタップする

3 「メニュー」⇒「切り替え」

- 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「タスクマネージャー」をタップしても、タスクマネージャーを起動できません。
- タップ2回操作でタスクマネージャーを起動することもできます(1-24ページ)。

プログラムを終了する

1 「スタート」⇒「タスクマネージャー」
実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2 終了したいプログラムを選択し、「タスクの終了」をタップする

■ 実行中の全プログラムを終了する場合
実行中のプログラムの一覧画面で「メニュー」⇒「すべてのタスクの終了」⇒「はい」をタップします。

本機のメモリ空き容量を確認する

本機のデータ記憶用メモリとプログラム実行用メモリの使用状況を確認できます。

- 1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「メモリ」⇒「メイン」タブ
- 2 確認が終わったら「OK」をタップする

- 本機の動作が遅くなったり、プログラムの動作が不安定になったりした場合は、実行中のプログラムを終了するなどしてプログラム実行用メモリの空き容量を確保してください。
- データ記憶用メモリの空き容量が極度に低下すると、連絡先などへの登録や、ファイルやフォルダーの操作ができなくなる場合があります。不要なファイルを削除してください。
- メモリ画面下部に表示されている「サイズの大きいファイルを検索できます。」の「検索」をタップして、64Kバイトより大きいファイルを検索できます。

外部メディアのメモリ空き容量を確認する

メモリカードやUSB機器など、本機に取り付けた外部メディアのメモリ使用状況を確認できます。

- 1 「スタート」⇒「設定」⇒「システム」⇒「メモリ」⇒「メモリカード」タブ
- 2 ▼をタップして、「Storage Card」または「ハードディスク」を選択する
 - メモリカードのメモリ使用状況を確認するには、「Storage Card」を選択します。USB機器のメモリ使用状況を確認するには、「ハードディスク」を選択します。
- 3 確認が終わったら「OK」をタップする

メモリの空き容量を増やす

以下の方法で利用可能なメモリの空き容量を増やすことができます。

- 現在使用していないプログラムを終了する（14-9ページ）
- Internet Explorer® Mobileの一時ファイルや履歴を削除する（6-7ページ）
- 不要なファイルを削除する（10-3ページ）
- 使用していないプログラムを削除する（14-5ページ）