

HONEY BEEを使いこなそう!

最終章まで目を通していただき、ありがとうございました。

1～9章では、本機の基本的な機能を中心に説明してきました。そこで・・・10章「HONEY BEEを使いこなそう!」では基本機能を組み合わせた便利な使いかたについて、いくつかご紹介します。

本機には、まだまだたくさんの便利な使いかたがあります。本機の活躍の場がどんどんひろがっていきますように!



● Webページから着信メロディをダウンロードする ●


いろいろなWebページから着信メロディをダウンロードすることができます。ここでは、「公式サイト」からダウンロードする方法を説明します。なお、着信メロディはダウンロードするときに課金されるものもあります。各サイトの利用規約をご覧ください、ダウンロードしてください。

- 1 待受画面で○【メニュー】を押す▶ 2を押す▶
 - 1 「音声着信」を押す。
- 2 2 「着信音」を押す。
- 3 4 「公式サイトから探す」を押す▶ 1 「はい」を押す。
「公式サイト」の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 4 お好きなサイトに接続し、画面の指示に従ってダウンロードする。


ダウンロード中にキー操作を行うと、正しくダウンロードができない場合があります。ダウンロードしたメロディは、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

● ダウンロードした曲を着信メロディにする ●

- 5 待受画面で○【メニュー】を押す▶ 2を押す▶ 1 「音声着信」を押す。



- 6 2 「着信音」を押す。



- 7 3 「データフォルダ」を押す。
データフォルダの「サウンド」フォルダが表示されます。

- 8 ◀で設定したい着信メロディを選び
○【選択】を押す。

メロディを選んだ状態でⓄ【再生】を押すと、メロディを再生することができます。




電車の時刻を調べる



例：Googleモバイルの「乗換検索」から調べる

1

待受画面で  を押す ▶ **3** 「ブックマーク」を押す ▶ 「おすすめ」タブを選ぶ ▶ 「04：Googleモバイル」を選び ● **【接続】** を押す。

Webページの内容は、予告なく変更されることがあります。



2

⬇ で「乗換検索」を選び ● **【選択】** を押す。
画面下の表示状態が100%になってから操作してください。

3

「出発」に出発駅の駅名を入力し、「到着」に到着駅の駅名を入力する。

4

「時刻」を入力する。

5

「条件」で該当する時刻の条件を選ぶ。

出発時刻：④で指定した時刻以降に出発駅を発車する電車を検索したい場合
到着時刻：④で指定した時刻以前に到着駅に到着する電車を検索したい場合
最終電車：出発駅から到着駅への最終電車を検索したい場合

6

⬇ で「乗換検索」を選び ● **【選択】** を押す。




自分の位置情報を調べる



例：「ちず丸」から調べる

1

待受画面で  を押す ▶ **3** 「ブックマーク」を押す ▶ 「おすすめ」タブを選ぶ ▶ 「12：ちず丸」を選び ● **【接続】** を押す。



2

⬇ で「1.使う」を選び、● **【選択】** を押す。

3

⬇ で「1.現在地表示>>無料」を選び ● **【選択】** を押す ▶ 「はい」を押す。

通話中に書き留めるメモが なかったとき・・・

ダイヤルメモ

通話中、電話番号や用件を書き留めるためにペンとメモ帳を探した覚えはありませんか？
ダイヤルメモや音声メモ機能を使うと、とっさに書き留めたいとき、相手を待たせることなくメモを残すことができます。



ダイヤルメモを使って電話番号を書き留める


- 1 通話中に書き留めたい電話番号を入力する。
入力できる電話番号は32桁までです。



- 2 【ダイヤルメモ】を押す。
ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されているときは古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

書き留めた電話番号から電話をかける

- 3 待受画面で 【メニュー】を押す ▶ で「メモ」を選び 【選択】を押す。



- 4 3 「ダイヤルメモ」を押す。



- 5 で電話をかけたい電話番号を選び を押す。

知っ得

- 通話中にメモを取る方法として、他にも相手の声を録音する「音声メモ」があります。録音件数は、伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージと合わせて3件までです。録音件数がすでに3件登録されているときは、「伝言メモを削除する」(→30ページ)をご参照ください。

通話中、音声を登録したいときに 【メニュー】 ▶ で「メモ」を選び 【選択】 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶ 1 「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過（最大録音時間）または 【停止】で録音終了

再生するときは ●●●


待受画面で 【メニュー】 ▶ で「メモ」を選び 【選択】 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶ 2 「再生」

再生中に を押すと、前後に録音されている音声/伝言メモが再生されます。


● 自分の電話番号やEメールアドレスを送る ●

プロフィールに登録されている自分の電話番号やEメールアドレスを、赤外線通信を使って相手に送ります。

1 待受画面で●【メニュー】を押す▶⊕で「赤外線通信」を選び●【選択】を押す。



2 「赤外線送信」を押す。



3 「プロフィール」を押す▶●【選択】を押す。



4 相手側を受信待ちにした後、本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる▶送信開始
ディスプレイに「送信しました」のメッセージが表示されたら送信は完了です。



！
知っ得

● 自分の電話番号やEメールアドレスを送るには、以下の手順でも行えます。

待受画面で●【メニュー】▶0▶Ⓞ【赤外線送信】

● 相手の電話番号やEメールアドレスを受け取る ●

相手の電話番号やEメールアドレス（プロフィールデータ）を、赤外線通信を使って受け取ります。

1 待受画面で●【メニュー】を押す▶⊕で「赤外線通信」を選び●【選択】を押す。



2 1 「赤外線受信」を押す。
赤外線受信待ち状態になります。

3 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる▶受信開始

データを受け取るとディスプレイに「アドレス帳を受信しました。登録しますか？」のメッセージが表示されます。

4 1 「はい」を押す。

本機のアドレス帳に登録される際、相手がプロフィールデータに名前を登録している場合は、相手の電話番号やEメールアドレスとともに名前も登録されます。



MEMO

電話の使いかた	16
電話を受ける	17
電話をかけ直す	17
電話をかける	16
着信履歴	17
発信履歴	17
不在着信	17
ワン切り	17
時計の設定（日付と時刻）	10

な

入力モードを切り替える	33
乗り換え検索	70

は

バージョンアップ	14
発信履歴	17
バッテリー	3、8
バッテリー残量	3、8
不在着信	17
ブックマークからWebページを見る	65
ブックマークに登録する	64
プロフィール	13
返信する	58

ま

待受画面	3、9
マナートーク®	26
マナーモードの設定	25
マナーについて	1
メール	46
Eメールってなに？	46
Eメールを送る	47
受信拒否に登録する	60
受信したEメールアドレスに登録する	55
受信した画像を見る	56
受信した画像を保存する	57
受信したメールを読む	53、54
返信する	58
迷惑メール防止	60
ライトメールってなに？	46
ライトメールを送る	51
迷惑メール防止	60
目次	4
文字サイズを変える	38
文字を入力する	33
Eメールアドレスを入力する	36
絵文字を入力する	38
キーの文字割り当て	34

通常変換	36
入力モードを切り替える	33
名前を入力する	35
予測変換	35

や

予測変換	35
------	----

ら

ライトメールってなに？	46
ライトメールを送る	51

わ

ワン切り	17
------	----

MEMO

HONEY BEE™ は、京セラの商標です。

IrDA Protocol Stack 「DeepCore®3.0+」 © E-Gloaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.

FontAvenue

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Bitfone **PROVE**

BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

本かんたんマニュアルに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(ウィルコムストア「My WILLCOM」)でも受け付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX 0077-78-0501（無料）**

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

	営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）
京セラテクニカルサービスセンター	
東北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F）	Tel:022-223-7332
東京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F）	Tel:03-3797-4723
名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区栄3-15-31（住友生命千種ニュータワービル12F）	Tel:052-936-6508
大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F）	Tel:06-6399-4344
九州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F）	Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/>

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>