



## 手動設定用詳細情報

1. mopera U 各種設定情報一覧 ..... p1

## mopera U 各種設定情報一覧

mopera U をご利用頂く際に必要な各種設定情報を以下にご紹介いたします。

### 【mopera U 設定情報】

#### ■ネットワーク設定 (Xi)

NO	設定種別	設定内容	備考
1	IP アドレス	自動取得	
2	DNS アドレス	自動取得	
3	アクセスポイント		詳しくは mopera U アクセスポイント一覧をご参照ください。
	1. 設定用 (無料)	0120.mopera.net	
	2.Xi データ通信	mopera.net	※PDP-TYPE は IP が可能。

※mopera U の各アクセスポイントには、お手持ちの Xi 端末にて接続する必要があります。

#### ■ネットワーク設定 (FOMA)

NO	設定種別	設定内容	備考
1	IP アドレス	自動取得	
2	DNS アドレス	自動取得	
3	アクセスポイント		詳しくは mopera U アクセスポイント一覧をご参照ください。
	1. 設定用 (無料)	0120.mopera.net	
	2.FOMA パケット通信専用	*99***3#(APN:mopera.net)	※PDP-TYPE は PPP または IP が可能。 ※国際ローミング時は PDP-TYPE=IP に設定します。
	3.FOMA64K デジタル通信専用	*8701	
	4.FOMA128K 通信専用	mpr.ex-pkt.net	
	5.FOMA パケット通信専用 (定額データプラン用)	mopera.flat.foma.ne.jp	
	6.FOMA スマートフォン定額専用	mpr2.bizho.net mpr.bizho.net (旧スマートフォン用※)	※旧スマートフォン該当機種 M1000、hTcZ、F1000、HT1100、HT-01A、HT-02A

※mopera U の各アクセスポイントには、お手持ちの FOMA 端末にて接続する必要があります。

#### ■メール設定

NO	設定種別	設定内容	備考
1	送信サーバ	mail.mopera.net	
2	受信サーバ (POP)		
3	受信サーバ (IMAP)		
4	メール送信時認証	必須	SMTP-Auth

#### ■ブラウザ設定

NO	設定種別	設定内容	備考
1	Cookie	有効	InternetExplorer の場合、 【セキュリティ設定】 - インターネット . . . 「中」、 【プライバシー設定】 . . . 「中」を設定します。
2	Java スクリプト	ON	

#### ■フレッツ ADSL/B フレッツ / フレッツ 光ネクスト設定

NO	設定種別	設定内容	備考
1	IP アドレス	自動取得	
2	DNS アドレス	自動取得	