

Bluetooth搭載携帯電話ペアリング方法 (ペアリングマニュアル)

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。
 ※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによっていくつかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。

○「BT○○」の「○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
 BT400をペアリングした場合の表示は「BT400」、BT430をペアリングした場合の表示は「BT430」です。
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。
 ※下記及び表面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。



BT430

SEIWAホームページ (http://www.seiwa-c.co.jp) ▶ **製品適合表**

※右のQRコードを携帯電話で読み込むと、適合情報のページにアクセスできます。
 ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA			docomo / FOMA			
メーカー	シャープ				パナソニック			ソニーエリクソン			
機種名	SH-12C/03C ★				SH-10C/06C /01C/ 07B	SH-10B ★	SH-03B	SH-05C	P-03C / 06B	P-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	SO-02C/01C/01B ★
手順1	メニューボタンを押す				メニュー画面を開く	メインメニュー 選択	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面
2	[設定]を選択				[便利ツール]を選択	[設定]を選択	[LifeKit]を選択	[本体設定]をタップ	[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	メニューキーを押す
3	[無線とネットワーク]を選択				[Bluetooth]を選択	[通信]を選択	[Bluetooth]を選択	リストをスクロールして[外部接続]をタップ	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	設定を押す
4	[新規機器登録]を選択				[新規機器登録]を選択	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規機器登録]を選択	[Bluetooth]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	ワイヤレス設定を選択
5	[Bluetooth設定]を選択				登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	[新規機器登録]を選択	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	Bluetooth設定をタップする
6	[新規デバイス登録]を選択				【本体をペアリングモードにする】	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	"機器探索中" "機器名称取得中"と表示	デバイスのスキャンをタップ
7	[本体をペアリングモードにする]				[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	【本体をペアリングモードにする】
8	[BT○○○]表示				[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	"スキャン中"の表示
9	[BT○○○]を選択				Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]を選択	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	[BT○○○]表示
10	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力				パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"認証処理中 パスキー入力"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを入力してください	[YES]を選択	[YES]を選択	[BT○○○]をタップ
11	[OK]キーを押す				"機種登録完了しました"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"Bluetooth認証中"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	(パスキーの入力が必要な場合あり)
12	"ハンズフリー機器に接続しました"と表示				クリアを押してBluetoothリストに戻る	[OK]キーを押す	"機種登録しました"と表示	"Bluetooth認証中"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
13	※注[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。				[機器リスト・接続・切断]を選択	"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	通常接続機器に設定しますか?	"機種登録しました"と表示	[確定]を選択	[確定]を選択	リストのBT○○○上に音声接続と表示
14					[BT○○○]を選択	[Bluetooth]を選択	"はい"を選択	通常接続機器に設定しますか?	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	
15					[十字キーの真中(接続)]を押す			"はい"を選択	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	
16					BT○○○にBluetooth接続しました				"BT○○○と接続しました"と表示	BT○○○と接続中と表示	
17											
18											
19											
20											

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA			docomo / FOMA			
メーカー	富士通				NEC			Research in Motion			
機種名	F-10C				F-03C / 02C / 01C / 06B	F-07B / 04B / 03B / 01B	N-06C / N-04C ★	N-05C/03C/02C / 08B / 07B / 04B	N-02B / 01B / 09A / 08A / 07A / 06A	BlackBerryBold 9700	
手順1	MENUキーを押す				MENUキーを押す	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニューキーを押す
2	[便利ツール]を押す				[便利ツール]を押す	[便利ツール]または[LifeKit]を選択	[LifeKit]を選択	メニューキーを押す	[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	メニューアイコン表示
3	[新規機器登録]を選択				[Bluetooth]を選択して[決定キー]を押す	[WiFi/Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	オプションを選択
4	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示				[新規機器登録]を選択	[Bluetooth]を選択	[新規機器登録]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	(機器を初めて (すでに登録した 繋ぐ場合) 事がある場合)
5	OKを押す				登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	[新規登録登録]を選択	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	Bluetooth機能がONになっていることを確認してください。	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	
6	[登録機器リスト]が表示される				【本体をペアリングモードにする】	登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[OK]キーを押す	空を選択
7	[本体をペアリングモードにする]				[登録機器リスト]が表示される	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[OK]キーを押す	[本体をペアリングモードにする]	トラックパッドを押す
8	[BT○○○]が表示				[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	トラックパッドを押す
9	[BT○○○]を選択				[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]が表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	デバイス追加を押す
10	機種によりBluetoothパスキーを入力してくださいと表示				機種によりBluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキーを入力してください	パスコードを入力してください	[BT○○○]を選択して長押し	未登録機器です。登録しますか?→OK	未登録機器です。登録しますか?→OK	【本体をペアリングモードにする】
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力				パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[ペアに設定して接続]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	Bluetoothパスキーは?と表示	検索を選択
12	"BT○○○機器登録しました"と表示				"BT○○○機器登録しました"と表示	"機種登録完了しました"と表示	[確定]を押す	場合によってパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示
13	[新規機器登録リスト]が表示される				[新規機器登録リスト]が表示される	クリアを押してBluetoothリストに戻る	"BT○○○を登録しました"と表示	[OK]を選択	[確定]を押す	[確定]を押す	[BT○○○]を選択
14	接続キーを押す				接続キーを押す	[機器リスト・接続・切断]を選択	[ハンズフリー(HFP)]のチェックを確認	BT○○○機器登録完了しましたと表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	数値キーを入力してくださいと表示
15	"BT○○○と接続しました"と表示				"BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]を選択	[接続]を押す	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
16						[接続/十字キーの真中]を押す	"BT○○○と接続しました"と表示	リストに"携帯電話の音声に接続"と表示	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	トラックパッドを押す
17						BT○○○にBluetooth接続しました			[接続]キーを押す	[接続]キーを押す	ペアリングが完了しました
18									"BT○○○接続しました"と表示	"BT○○○接続しました"と表示	BT○○○に接続しますか?と表示
19											[はい]を選択
20											BT○○○への接続に成功しました

事業者	docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	Research in Motion		東芝		サムソン	
機種名	BlackBerryBold 9780		T-01C ★		SC-01B	
手順1	ホーム画面		メニューボタンを押す		スタートを選択	
2	[メニューキー]を押す		[設定]を選択		[設定]を選択	
3	[トレイを開く]を選択		[ワイヤレス設定]を選択		[接続]タブを押す	
4	[オプション]を選択		[Bluetooth設定]を選択		[Bluetooth]を選択	
5	[ネットワーク及び接続]を選択		【本体をペアリングモードにする】		[モード]タブを選択	
6	[Bluetooth接続]を選択		[端末のスキャン]を選択		[BluetoothをONにする]にチェック	
7	※[Bluetooth]がONになっていることを確認してください		[BT○○○]表示		右上の[OK]を押す	
8	[新しいデバイスを追加]を選択		[BT○○○]を選択して長押し		[Bluetooth]を選択	
9	[検索]を選択		[ペアに設定して接続]を押す		[新しいデバイスの追加]をタップ	
10	【本体をペアリングモードにする】		(機種により)[Bluetooth]のペア設定リクエスト		【本体をペアリングモードにする】	
11	[BT○○○]表示		ダイアログが開く		[BT○○○]表示	
12	[BT○○○]を選択		(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		[BT○○○]を選択	
13	BT○○○のデバイスを待機していますと表示				右下の[次へ]をタップ	
14	BT○○○の数値パスキーを入力		[Bluetooth]の数が接続されましたと表示		("パスコードの入力"と表示される場合あり)	
15	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	
16	ペアリングが完了しました接続しますか?		※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されており、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。		Poket PCが	
17	と表示				BT○○○に	
18	[はい]を選択				接続済みリストの中に	
19	"Bluetoothへの接続に成功しました"				BT○○○が	
20	と表示				表示	

事業者	DisneyMobile	
メーカー	シャープ	
機種名	DM009SH ★	
手順1	メニューキーから[本体設定]を選択	
2	[無線とネットワーク]を選択	
3	[Bluetooth設定]を選択する	
4	【本体をペアリングモードにする】	
5	[BT○○○]表示	
6	[BT○○○]を選択して長押しする	
7	[ペアに指定して接続]を選ぶ	
8	必要な場合パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	
9	OKを押す	
10	完了しましたと表示	
11	機器登録リストが再度表示される	
12	[BT○○○]を選択	
13	[接続]を押す	

事業者	EMOBILE	
メーカー	HTC	
機種名	H31HT Aria ★	
手順1	メニューボタンを押す	
2	[設定]を選択	
3	[無線とネットワーク]を選択	
4	【本体をペアリングモードにする】	
5	リストに[BT○○○]表示	
6	表示された[接続]を選択する	
7	(機種により)[Bluetooth]のペア設定リクエスト	
8	ダイアログが開く	
9	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	
10	[Bluetooth]の数が接続されましたと表示	
11	BT○○○の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	
12	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されており、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	
13	[はい]を選択	
14	信頼設定を有効にしましたと表示	

本製品に関するお問い合わせは・・・ ☎047(420)0755
 受付時間/AM10:00～PM6:00月曜日～金曜日(祝日休業)
 〒273-0023 千葉県船橋市南海岸1-2-5
 株式会社 **セイワ** 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地
 http://www.seiwa-c.co.jp

※au, ソフトバンクはうらら面を
 ご覧ください。

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合があります。

※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。

○「BT○○○」の「○○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
BT400をペアリングした場合は「BT400」、BT430をペアリングした場合は「BT430」です。
※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。

事業者	au	au	au	au	au	au		
メーカー	シャープ				カシオ	日立		
機種名	INFOBAR A01/IS12SH/11SH ★	IS05/03 ★	IS01 ★	SH011/010 / 009 / 008 / 007 / 006	SH005 / 004 / 003 / 002 / 001 / E06SH / E05SH	CA006 / CA005 / G'z One Type-X	CA004 / CA003 / CA002 / CA001	Beskey
手順1	ホーム画面	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く
2	[メニューキー]を押す	[設定]を選択	[設定]を選択	([赤外線/Bluetooth]を選択)	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth/赤外線]を選択	[アクセサリー]を選択	[Bluetooth/赤外線]を選択
3	[設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[通信]をタップ	[Bluetooth]を選択	[初期登録]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択
4	[無線とネットワーク]を選択	[BluetoothをONにする]にチェック	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]を選択	[ハンズフリー機器を登録]を選択	[新規登録]を選択	[初期登録]を選択	[新規登録]を選択
5	BluetoothをONにする	[Bluetooth設定]を選択	[新規デバイス]を選択	登録する機種が登録待機状態かご確認くださいと表示	(初期登録します よろしいですか?)	[本体をペアリングモードにする]	[ハンズフリー機器を登録]を選択	登録する機種を登録待機状態にしてくださいと表示
6	[Bluetooth設定]を選択	[新規デバイス検索]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]表示	"初期登録します よろしいですか?"と表示	[本体をペアリングモードにする]
7	[Bluetooth詳細設定]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[OK]キーを押す	([はい]を選択)	[BT○○○]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]表示
8	[常にハンズフリー]をONにする	[BT○○○]表示	[OK]キーを押す	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[はい]を選択	[BT○○○]を選択
9	Bluetooth設定のメニューリストに戻る	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	"BT○○○に接続しました。"	[BT○○○]表示	"認証処理中 パスキー入力"と表示
10	[デバイスのスキャン]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[登録]を押す	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	HFPがご利用になれます"と表示	[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
11	[本体をペアリングモードにする]	[OK]を選択	"認証処理中 パスキー入力"と表示	"認証処理中 パスキー入力"と表示	HFP BT○○○を登録しましたと表示		"接続する機種が登録待機状態かご確認ください"と表示	[OK]キーを押す
12	[BT○○○]表示	[BT○○○]の横に"接続"と表示	(パスキー入力省略できる場合もあります)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力			パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"BT○○○に接続しました。"
13	[BT○○○]を選択して長押しする	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す			"BT○○○認証処理中"と表示	HFPがご利用になれます"と表示
14	[ペアに設定して接続]を選択	ません。再度選択して接続させてください。	[OK]キーを押す	"BT○○○に接続しました。"			HFP BT○○○を登録しましたと表示	
15	"携帯電話の音声に接続しました"と表示		"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	HFPがご利用になれます"と表示				
16								

事業者	au	au	au	au	au	au	
メーカー	日立	サンヨー	東芝			ソニーエリクソン	
機種名	H001 / Mobile Hi-Vision CAM Wooo	SA002	IS04 ★	T008/007/006/005/004/003	T001 / biblio	X-RAY / LIGHT POOL	IS11S ★
手順1	メニュー画面を開く	メニュー画面	メニュー画面からメインメニューキーを押す	メニュー画面を開く(ツールを選択)	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面
2	[アクセサリー]を選択	[Bluetooth]を選択	[設定]を選択	[赤外線/Bluetooth]を選択	[ツール(または 通信ツール)]を選択	[ツール]を選択	メニューキーを押す
3	[Bluetooth]を選択	[新規登録]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	設定を選択
4	[初期登録]を選択	[選択]を押す	Bluetooth設定を選択	[初期登録]を選択	[初期登録]を選択	[初期登録]を選択	無線とネットワークを選択
5	(機種により [ハンズフリー機器]を選択)	接続する機器が接続待機状態かご確認くださいと表示	"初期登録します よろしいですか?"と表示	端末のスキャンを選択	([ハンズフリー機器]を選択)	登録する機種が登録待機状態かご確認くださいと表示	BluetoothをONにする
6	"初期登録します よろしいですか?"と表示	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	"登録する機器が登録待機状態かご確認ください"と表示。[OK]を押す	初期登録します よろしいですか?	[本体をペアリングモードにする]	Bluetooth設定を選択
7	[本体をペアリングモードにする]	[OK]キーを押す	[はい]を選択	[OK]キーを押す	[本体をペアリングモードにする]	[OK]キーを押す	端末のスキャンを選択
8	[はい]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]表示	[はい]を選択	[BT○○○]表示
9	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示、[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択
10	[BT○○○]を選択	"認証処理中 パスキー入力"と表示	"認証処理中 パスキー入力"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"認証処理中 パスキー入力"と表示	[BT○○○]を選択	[登録]を押す
11	"認証処理中 パスキー入力"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"認証処理中 パスキー入力"と表示	ペアに設定して接続を選択
12	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す	[OK]キーを押す	[BT○○○]の横に"接続"と表示	[OK]キーを押す	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"携帯電話機の音声に接続しました"と表示
13	[OK]キーを押す	"BT○○○に接続しました。"	HFP BT○○○を登録しましたと表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれ	"BT○○○に接続しました。"	HFP BT ○○○を登録しましたと表示	※注[ペアリング中]の表示ではご使用に
14	HFP BT○○○を登録しましたと表示	HFPがご利用になれます"と表示		ません。再度選択して接続させてください。	HFPがご利用になれます"と表示	HFPがご利用になれます"と表示	られません。再度選択して接続させてください。

事業者	au	au
メーカー	ソニーエリクソン	PANTECH
機種名	S006/004 / 003 / URBANO MOND	S001 / Premier3 / G9
手順1	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く
2	[ツール]を選択	([ツール]を選択)
3	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択
4	[新規登録]を選択	[初期登録]を選択
5	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	([ハンズフリー機器を登録]を選択)
6	[本体をペアリングモードにする]	初期登録します よろしいですか?
7	OKを押す	[本体をペアリングモードにする]
8	[BT○○○]表示	[はい]を選択
9	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示
10	"認証処理中 パスキー入力"と表示	[BT○○○]を選択
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"認証処理中 パスキー入力"と表示
12	[OK]キーを押す	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
13	"BT○○○に接続しました。"	HFP BT○○○を登録しましたと表示
14	HFPがご利用になれます"と表示	
15		
16		

SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
Apple	シャープ		
iPhone4(iOS4) / iPhone3GS,3G(iOS4)	002SH / 001SH / 945SH / 944SH / 943SH / 942SH / 941SH / 940SH / 936SH / 935SH / 842SH / 841SH(s)	005SH / 003SH ★	007SH / 006SH ★
デスクトップ画面から[設定]を選択	メニュー画面を開く	ホーム画面	ホーム画面
[一般]を選択	[ツール]を選択	MENUキーを押す	MENUキーを押す
[Bluetooth]を選択	十字キーを操作してタグ変更	設定を選択	設定を選択
[本体をペアリングモードにする]	外部接続タグを表示	無線とネットワークを選択	無線とネットワークを選択
[BluetoothをONにする]	[Bluetooth]を選択	Bluetooth設定を選択	BluetoothがONになっていることを確認
デバイス検索モードになる	[デバイス登録]を選択	新規デバイス登録を選択	[Bluetooth設定]、[Bluetooth詳細設定]を選択
接続可能なデバイスリスト表示	(機種によっては "Bluetoothデバイスを登録待機にしてください"と表示)	"接続する機器が登録待機状態かご確認ください"と表示	[常にハンズフリー通話]がONになっているか確認
(表示に1分弱かかる場合があります)	[本体をペアリングモードにする]	OKを押す	Bluetooth設定まで戻る
デバイスリストに"BT○○○登録されていません"と表示	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]
リストの[BT○○○]をタップ	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示
PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	"登録用パスキー入力"と表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択
パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[ペアに設定して接続]をタップ
画面左上の[完了]をタップ	[OK]キーを押す	機種によりパスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	BluetoothがONになっていることを確認
デバイスリストに	"ハンズフリー機能接続しました" [登録済みデバイスリスト]にBT○○○表示	[OK]を選択	BT○○○の下に"携帯電話機の音声に接続"
"BT○○○ 接続されました"と表示		"ハンズフリー機能に接続しました"	と表示

事業者	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	パナソニック	サムスン	HTC	DELL
機種名	942P / 941P / 940P / 931P / 930P	940SC / 931SC / 930SC / 830SC	001HT ★	001DL DELL Streak ★
手順1	メニュー画面のツール選択から[Bluetooth]をプッシュ	メニュー画面を開く	メニューボタンを押す	メニュー[設定]→[無線とネットワーク]を選択
2	[検索・登録デバイスリスト]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択	BluetoothがONになっているか確認する
3	"デバイスが検索されていません。検索しますか?"と表示	[外部接続]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth設定]を選択
4	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]をONにする	[本体をペアリングモードにする]
5	[YES]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択	[新しいデバイスの追加]をタップ
6	[BT○○○]が表示されるので[BT○○○]を選択	[デバイス検索]を選択	[本体をペアリングモードにする]	新しいデバイスの追加をタップ
7	デバイス検索完了しました"と表示	[BT○○○]表示	[デバイス探索]を選択	リストに[BT○○○]表示
8	未登録デバイスです。登録しますか?と表示されるので [YES]を選択	[BT○○○]を選択	Bluetoothデバイスリストに[BT○○○]表示	Bluetoothデバイスを選択
9	端末暗証番号入力・・・携帯電話の暗証番号を入力し、[確定]キーを押す	(ドラッグして真ん中のBluetoothマークにドロップ)	[BT○○○]を選択	"...デバイスの一覧に追加しますか?"と表示
10	Bluetoothパスキー入力・・・パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種によって)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[はい]を選択
11	BT○○○ デバイス登録完了しました"と表示	[OK]キーを押す	"ハンズフリー(オーディオ)が接続されました"と表示	ダイヤログが開く
12	[ハンズフリー]を選択	"ハンズフリー(オーディオ)が接続されました"と表示	[OK]を押す	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力[OK]を選択
13	BT○○○と接続しました"と表示		"Bluetoothヘッドセットが接続されました"と表示	[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示
14	("別サービスにも接続しますか?"と表示されるので使用するプロファイルによって選択)		[BT○○○]の横に"接続"と表示	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。

※ドコモ、ディズニーモバイル、イーモバイルはおもて面をご覧ください。